

حالت‌های عملکرد چراغ:

۱- حالت خاموش:

همیشه خاموش است. (باتری در طول روز شارژ می‌شود)

۲- حالت روشن با شدت نور متوسط در شب:

- در شب: چراغ با نور متوسط روشن می‌ماند.
- در روز: چراغ خاموش و باتری با نور مستقیم خورشید شارژ می‌شود.

۳- حالت روشن با نور کم در شب و زیاد شدن نور در اثر تشخیص حرکت:


- در شب: چراغ با نور کم روشن می‌شود. در صورت تشخیص حرکت، چراغ با حداکثر نور برای حدود ۱۵ ثانیه روشن می‌شود.
- در روز: چراغ خاموش و باتری با نور مستقیم خورشید شارژ می‌شود.

۴- حالت کار با سنسور تشخیص حرکت:

- در شب: چراغ خاموش می‌ماند. در صورت تشخیص حرکت، چراغ با حداکثر نور برای حدود ۱۵ ثانیه روشن می‌شود.
- در روز: چراغ خاموش و باتری با نور مستقیم خورشید شارژ می‌شود.

۵- حالت SOS:

- در شب: چراغ خاموش می‌ماند. در صورت تشخیص حرکت، چراغ کد SOS را برای حدود ۱۵ ثانیه مخابره می‌کند.
- در روز: چراغ خاموش و باتری با نور مستقیم خورشید شارژ می‌شود.



به منظور جلوگیری از تخلیه کامل باتری داخلی، می‌بایست کلید پشت دستگاه تا قبل از نصب همواره در وضعیت خاموش قرار گیرد.



ابعاد محصول	۱۱/۵×۵×۱۰ سانتیمتر
باتری	باتری لیتیوم یونی ۳/۷ ولت - ۲۲۰۰ میلی آمپر/ساعت
رنگ نور چراغ‌ها	سفید سرد
مواد	ABS
تعداد چراغ‌ها	۱۰۰
ولتاژ	۳ ولت
کاربردها	محل گذر، حیاط، حصار، دیوار، درب جلو، چراغ کانکس
ویژگی‌ها	شارژ با نور مستقیم خورشید، روشن/خاموش خودکار، ۴ حالت روشنایی، کم مصرف
منبع انرژی	باتری قابل شارژ با نور مستقیم خورشید
نوع نصب سوئیچ	دیوار کوب
وات	۱۰ وات
دمای رنگ	۶۵۰۰ کلوین
وزن	۷۰۰ گرم