


— راهنمای MOTOLIFT-1 —



www.saroglobal.ir

مشخصات فنی دستگاه MOTOLIFT-1

نام محصول	MOTOLIFT-1
نوع محصول	موتوردار برقی
ولتاژ مصرفی	~110V-250V
حداکثر توان خروجی	2500W
جریان	10-15A
ورودی برق USB	110V-250V~ 50/60Hz
خروجی برق USB	5V---2.1A
ورودی شارژر بی سیم	110V-250V~ 50/60Hz
خروجی شارژر بی سیم	5V---2.1A
متریال درپوش دستگاه	شیشه سکوریت
گواهی نامه های اخذ شده	CCC/CE certification
قطر سوراخ کاری سطح	10cm
متریال بدنه	آلومینیوم اکسترود شده



دستورالعمل نصب دستگاه

محیط نصب

برای نصب دستگاه به سطح صافی نیاز دارید که ضخامتی بین ۵ تا ۴۰ میلی متر داشته باشد و بازشوی دایره‌ای شکلی به قطر ۱۰۰ میلی متر در آن ایجاد شده باشد.


مرحله ۱:

حلقه‌ی قفل‌کننده را از دستگاه جدا کنید.



مرحله ۲:

دستگاه را به صورت عمودی داخل بازشو قرار دهید.




مرحله ۳:

سه عدد پیچ در سوراخ‌های تعبیه شده بر حلقه‌ی قفل‌کننده قرار دهید.




مرحله ۴:

پس از اطمینان از قرارگیری صحیح دستگاه روی سطح صاف، حلقه‌ی قفل‌کننده را از زیر سطح به دستگاه متصل نموده و در جهت مخالف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا جایی که دستگاه روی سطح به خوبی محکم شود.



مرحله ۵:

پس از اطمینان از درگیر شدن حلقه با سطح زیرین، پیچ‌های تعبیه شده را به سطح زیرین صفحه‌ی نصب ببندید و از درگیری آن درون صفحه‌ی نصب مطمئن شوید.



پریز توکار موتوردار 1-MOTOLIFT

شما با استفاده از این دستگاه به مجموعه‌ای از عملکردهای مورد نیاز در خانه یا محل کار دسترسی خواهید داشت. امکانات این دستگاه عبارتند از: پریز برق، شارژر Wireless، شارژر USB و اسپیکر بلوتوث.

۱- باز و بسته کردن دستگاه

برای باز و بسته کردن اتوماتیک دستگاه، دو بار پشت سر هم دکمه‌ی روی صفحه‌ی دستگاه را لمس کنید.



برای توقف دستگاه در حال حرکت، دکمه‌ی روی صفحه را تنها یک بار لمس نمایید.

۲- شارژر Wireless

برای استفاده از شارژر بی‌سیم، کافیسیت گوشی موبایل خود را روی صفحه دستگاه قرار دهید تا عملیات شارژ به طور خودکار شروع شود. دقت داشته باشید گوشی شما باید از این فن‌آوری پشتیبانی کند.



۳- بلندگو

شما می‌توانید از طریق بلوتوث، به بلندگوی دستگاه متصل شوید و از صدای رسای آن لذت ببرید. برای استفاده از این قابلیت باید در لیست بلوتوث‌های خود، عبارت Lifting socket را پیدا کرده و به آن متصل شوید.

